



AB80

**Лампа светодиодная низковольтная
серии BX2-22**
Руководство по эксплуатации
TRAY.000000.000 РЭ

Руководство разработано для ознакомления потребителя с правилами эксплуатации низковольтовых светодиодных ламп TauRay серии BX2-22

ВНИМАНИЕ!

Данная светодиодная лампа не предназначена для использования в бытовой электросети 220В!

1. Область применения.

Назначение светодиодных ламп BX2-22 - аварийное освещение, организация рабочих мест на промышленных производствах, освещение строительных ограждений и т.п.

Устройство драйвера лампы гарантирует постоянную яркость во всем диапазоне входных напряжений.

Пониженное напряжение, используемое для освещения специализированных рабочих мест, обеспечивает дополнительную безопасность для человека.

Также модель BX2-22 подходит для использования в низковольтовых (как правило, 24 или 36 вольт) автономных или мобильных источниках питания, таких как системы энергонезависимого дома, катера, яхты.

2. Технические характеристики.

Артикул	Uвх, В	Рпотр., Вт	Tсв, К	Тип светодиодов	Цоколь	ВхД, мм
BX2-22UX	AC/DC 15÷50	7	4000	SMD 5730	E27	115x65
BX2-22UN	AC/DC 12÷28	7	4000	SMD 5730	E27	118x70

3. Установка и эксплуатация.

Монтировать и демонтировать при отключенном питании.

Не использовать с диммером, лампа не диммируемая.

Вне помещений и во влажных помещениях эксплуатировать в светильниках, обеспечивающих степень защиты не ниже IP54.

4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Срок гарантии на изделие –12 месяцев, срок гарантии исчисляется со дня продажи.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений.

По вопросам гарантийного обслуживания следует обратиться по месту приобретения лампы.

Сделано по заказу и под контролем ООО «ТАУКОМ» на заводе «SHENZHEN RUNRAY ELECTRONIC CO., LTD», Шеньянь, КНР.

По вопросам, имеющим отношение к продукции, обращаться по телефону: +7 495 789-8270

<http://www.tauray.ru/>

РОСС.СН.AB80.B05857